

VELUX App Control



Avec VELUX App Control, vous pouvez commander tous les fenêtres de toit, stores et volets électriques VELUX depuis le confort de votre canapé, ou même lorsque vous êtes en déplacement. Mieux encore, chaque membre de la maison peut désormais programmer le fonctionnement de ses produits électriques VELUX, pour se réveiller avec le soleil ou dormir plus longtemps le dimanche.

En d'autres termes, avec VELUX App Control, il vous suffit de prendre votre téléphone pour profiter d'une vie plus confortable et plus saine en intérieur.

- Vous avez l'assurance que votre domicile est aéré au minimum trois fois par jour.
- Activez vos volets, stores extérieurs pare-soleil ou stores électriques et solaires VELUX, pour protéger votre intérieur de la surchauffe.
- Installez rapidement et facilement votre solution en suivant les étapes dans l'application.

Informations techniques

VELUX App Control	Matériau et couleur	Passerelle VELUX ACTIVE : plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	93 x 93 x 28 mm, 125 g
	Installation et utilisation	Installation intérieure à max. 40 °C. La passerelle doit être installée à un emplacement central dans la maison, assurant une connexion sans fil aux produits VELUX et au routeur Wi-Fi. Le support doit être utilisé pour la fixation au mur. Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction, la portée en intérieur est d'environ 30 m. Cependant les constructions en béton armé, les plafonds métalliques et les plaques de plâtre avec des ossatures en acier peuvent réduire cette valeur. Voir également la notice d'installation. L'utilisation quotidienne des produits électriques VELUX s'effectue depuis l'application VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Consommation d'énergie	Passerelle VELUX ACTIVE 3LG : 230/240 V c.a. - 50-60 Hz / 2,5 W
Passerelle	Compatibilité	iPhone, iPad ou iPod touch avec iOS 9.0 ou version ultérieure Smartphone/tablette avec Android 5.0 ou version ultérieure Apple HomeKit Assistant Google (commande vocale uniquement) Produits électriques VELUX (sauf la prise adaptateur KRD 100 et spot d'éclairage KRA 100) Produits électriques VELUX connectés : 200 au maximum Ajout de capteurs (KLA 300) : 10 au maximum Ajout de commandes de départ (KLN 300) : 5 au maximum
	Raccordement	Connexion sans fil : 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2 400 - 2 483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n -2,4 GHz). Norme de sécurité : Ouverte/WEP/WPA/WPA2 (TKIP et AES) Connexion physique : la passerelle VELUX est équipée d'un câble 2 brins de 1,5 m avec fiche secteur pour le raccordement au secteur.
	Matériaux	PC, plastique blanc (NCS S 1000-N)
	Description de la taille et du poids	95 mm x 95 mm x 25 mm (L x H x P), 0,125 kg.
Passerelle	Installation et utilisation	La passerelle est destinée à une utilisation en intérieur uniquement, avec une température ambiante comprise entre 5 °C minimum et 45 °C maximum. Elle peut être utilisée dans un environnement sec (comme un salon ou une chambre à coucher). Plage de radiofréquences : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Consommation d'énergie	230/240 Vca - 50-60 Hz / 2,5 W.